

전문가용 소형 디지털 도청 탐지기

Professional Digital Pocket Bug Detector

PRO-7000FX



- 디지털, 아날로그 도청기 동시 탐지
- 1MHz ~ 7.2GHz까지 초 광대역 탐지
- 0 에서 2560MHz까지 주파수 카운터 내장
- 디지털, 아날로그 도청기 위치파악 표시기 내장
- 특수디지털 “버스트/GSM/3G/GPS” 신호탐지
- 10개의 신호세기 측정 그래프
- 가장 약한 신호 조차 찾아내는 매우 높은 감도
- 후면발광 LCD 디스플레이
- 도청기에서 나오는 소리를 직접 들을 수 있는 복조기능
- 침묵, 진동, 알람 3가지 탐지모드로 현장에 맞게 설정
- 충전식 리튬-이온 배터리 내장
- 항공용 알루미늄케이스로 튼튼한 내구성

2009년 전문가형 소형 디지털 도청탐지기 "PRO-700FX"는 시중에 수 많은 소형 탐지기보다 성능이 월등히 우수하게 개발되어 간단하고도 정확하게, 그리고 빠르게 숨겨진 도청기의 위치를 찾아 줍니다. 그 동안 저희 (주)공공칠월드 에서는 보다 쉽게 숨겨진 도청기를 찾을 수 있는 방법을 찾아 여러 종류의 탐지기를 선 보인바 있습니다. 하지만 금번 2009년 "PRO-700FX"는 영국에서 개발되어 저희 (주)공공칠월드를 통하여 한국에 선 보입니다. 특징으로는 휴대용 탐지기로는 유일하게 0 ~ 7,200MHz 까지의 무선도청기를 찾을 수 있다는 것이며, 특히 소형 휴대용으로는 유일하게 0 ~ 2,560MHz 까지의 주파수가 표시 된다는 것입니다. 또한, 10개의 위치 추적용 막대 그래프가 있어서 숨겨진 도청기의 위치를 정확하게 찾을 수 있으며, 소형으로 휴대가 간편하고, 진동모드에서는 상대가 눈치채지 못하게 숨겨진 도청기를 찾을 수 있다는 것입니다. LCD 모니터에 충전 배터리의 잔량을 쉽게 알 수 있도록 하였으며, 어두운 곳에서도 볼 수 있도록 Back-Light를 내장 하였으며, 그 중에서 가장 특징적인 것은 최첨단 디지털 도청기도 찾을 수 있다는 것이며, 요즘 많이 설치되는 GPS이용 차량 추적기도 찾을 수 있다는 것입니다. "PRO-700FX"는 도청기는 물론이며, 차량 추적기, 디지털 도청기까지 완벽하게 찾을 수 있는 최고의 탐지기입니다.

• 기술적 규격

• 안테나 연결

안테나 커넥터 MCX Socket - 50 Ohm
 탐지 주파수 1MHz - 7200MHz (7.2GHz)까지
 수신감도 100MHz -47dBm

200MHz -47dBm
 500MHz -46dBm
 1GHz -41dBm
 2GHz -29dBm
 5GHz -8dBm
 7.2Ghz -3dBm

오디오 복조 감도: 50mW -30dBm (measured at 500MHz 50% AM 1kHz)
 응답 주파수 400Hz - 5kHz +/-2dB

• 계기 표시

표시 타입 LCD STN Backlit
 무선신호 표기 10개의 막대 그래프
 주파수 카운터 최대2560.0MHz (2.56GHz)

• 내부 오디오 앰프

오디오 출력 0.25W
 응답 주파수 300Hz - 15kHz +/-1dB
 이어폰 커넥터 3.5mm

• 기타 규격

내장 배터리 충전식 7.2V 650mAH 리튬-이온 배터리
 사용시간 약8 시간
 충전시간 약3시간
 적정사용온도 -10° ~ +50°
 권장 사용습도 90% 미만
 제품 크기 114mm x 69mm x 25mm
 제품무게 245 g (초경량)



장치의 사양과 설명은 예고없이 변경될 수 있습니다.
 © 2016 '007WORLD CO., LTD' All Rights Reserved.